

IP Key Telephone

กำหนดค่า IP Key Telephone ใช้งานในระบบ

- เมื่อด้านซ้าย > P3xx การตั้งค่า SIP (1) > หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์ SIP (2)
- กำหนดเครื่องหมายถูกในช่อง “เครื่องคีย์” ให้กับหมายเลขที่ต้องการใช้งานเป็นเครื่องโทรศัพท์คีย์ (3)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (4)

กลับสู่เมนูหลัก
ออกจากระบบPure IP

บันทึก 4 ตัวเลือก

การตั้งค่าระบบ

- P0XX โปรแกรมทั่วไป
- P1XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก
- P2XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายใน
- P3XX การตั้งค่า SIP

หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์ SIP 1

SIP Tie Line 2
- P8XX การโปรแกรมระบบ
- โหลดและบันทึกการตั้งค่าระบบ
- ห้ามรบกวน, ฝากสายจากปลายทาง/ ฝากรับสายแทน
- การตั้งค่าเครือข่าย

| SIP | P080 หมายเลข | P081 รหัสผ่าน | P082 กลุ่ม | P083 ตัวเข้ารหัส SIP | P014 กลุ่มการรับสายแทน | WebRTC | ภาษา | บันทึกเสียง | ห้ามบันทึกเสียง | วิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | เครื่องคีย์ |
|-----|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | 5001 | 5001 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 5002 | 5002 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 5003 | 5003 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 5004 | 5004 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 5005 | 5005 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 5006 | 5006 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 5007 | 5007 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 5008 | 5008 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 5009 | 5009 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 5010 | 5010 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 5011 | 5011 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 5012 | 5012 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 5013 | 5013 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 14 | 5014 | 5014 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 5015 | 5015 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 16 | 5016 | 5016 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 5017 | 5017 | 63 | alaw,gsm | 0 | <input type="checkbox"/> | L1 ▼ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h264 | <input type="checkbox"/> |

3

กำหนดค่าปุ่มของเครื่อง IP Key Telephone

- เมนูด้านซ้าย > P0xx โปรแกรมทั่วไป (1) > คำนำที่ปุ่มของเครื่องคีย์และเครื่อง DSS (2)
- เครื่องคีย์แต่ละเครื่องสามารถกำหนดโปรไฟล์ของแต่ละเครื่องแยกได้อิสระ (3)
- สามารถเพิ่มหรือลบโปรไฟล์ได้ตามต้องการ (4)
- กำหนดค่าให้ปุ่มแต่ละปุ่มของเครื่องคีย์แสดงสถานะที่ต้องการ (5)
 - Col[x] = สายนอก โดยจะนับเรียงสายนอกเริ่มจากสายนอกอนาล็อก ต่อด้วยสายนอกดิจิทัล (E1) ต่อด้วยสายนอกโมบายล์ และสายนอก SIP ตามลำดับ
 - Ext[x] = สายในอนาล็อก
 - Sip[x] = สายใน SIP
 - Tie[x] = สายเชื่อมต่อ SIP Tie
 - Mem[x] = เบอร์หน่วยความจำส่วนกลาง
 - Dsp[x] = เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ปุ่ม
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (6)

The screenshot shows the PHONiK Pure IP web interface. At the top, there's a header with the PHONiK logo and flags for UK and Thailand. The main content area is divided into several sections:

- Left Sidebar (Menu):** Contains a tree view of configuration options. The 'P0xx โปรแกรมทั่วไป' (General Program) menu is selected, and the 'คำนำที่ปุ่มของเครื่องคีย์และเครื่อง DSS' (Key and DSS Machine Button Prefix) option is highlighted.
- Table 1 (P020):** A table with 3 columns: 'เครื่องคีย์' (Key Machine), 'หมายเลข' (Number), and 'โปรไฟล์' (Profile). It lists 4 key machines with their respective numbers and profiles.
- Table 2 (P022):** A table titled 'ปุ่มกดเครื่องคีย์' (Key Machine Button) showing 4 buttons with their respective profiles.
- Table 3 (P023):** A table titled 'ปุ่มกดเครื่อง Dss' (DSS Machine Button) showing 4 buttons with their respective profiles.
- Table 4 (P024):** A table titled 'โปรไฟล์เครื่องคีย์: 1' (Key Machine Profile: 1) showing 8 columns of profiles (Col1 to Col8) and 8 rows of profiles (Ext1 to Ext8).

At the bottom of the interface, there's a 'บันทึก' (Save) button.