

## Music On Hold

## จัดการเสียงรอสาย ผ่านหัวเครื่องโทรศัพท์

- ฟังเสียงเพลงรอได้ได้จากหัวเครื่อง โดยกด \*540#
- เปลี่ยนเสียงเพลงรอสายได้จากหัวเครื่อง โดยกด \*536[1-9]#
- บันทึกเสียงเพลงรอสายจากหัวเครื่อง โดยกด \*536\*\*[5-9]#

## จัดการเสียงรอสาย ผ่านหน้าเว็บ Config

## WorkShop - Upload และเปลี่ยนเสียงเพลงรอสายผ่านหน้าเว็บ

- เมนูด้านซ้าย > P0XX โปรแกรมทั่วไป (1) > กำหนดเสียงเพลงรอสายและปุ่มลัดของเครื่อง (2)
- เมนูด้านขวา > ในหัวข้อ P016 กำหนดเสียงเพลงขณะพักสาย > เลือกกดปุ่มลูกศรขึ้นของเสียงเพลงรอสายที่ต้องการ Upload (3)
- เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ ระบบรองรับไฟล์เสียงในรูปแบบ acc, ac3, avi, m4a, mp4, ogg, wav, wmv, mp3, avr, gsm
- ปุ่มลูกศรจะเปลี่ยนเป็นแถบสีเขียวแสดงสถานะ Upload (4) รอจนกระทั่งเกิดหน้าต่าง แจ้งข้อความ “สำเร็จ” (5)
- กดปุ่ม ลูกศรทางขวาสีเขียว เพื่อฟังเสียงผ่านหน้าเว็บ (6)
- เปลี่ยนค่าในช่อง เสียงเพลงขณะพักสายเป็นหมายเลขเสียงที่ Upload ไฟล์ (7)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (8)
- ทดลองฟังเสียงจากหัวเครื่องโดยกด \*540#

**บันทึก** 8 **ตัวเลือก**

**การตั้งค่าระบบ**

- P0XX โปรแกรมทั่วไป** 1
  - หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหมู่
  - หมายเลขฟังก์ชัน
  - ระดับความสามารถการโทรออก
  - กำหนดวันหยุด, กลางวัน, กลางคืน
  - กำหนดเสียงเพลงรอสายและปุ่มสัดของเครื่อง** 2
  - กำหนดค่าหน้าที่ปุ่มของเครื่องดีและเครื่อง DSS ในแต่ละหน้า
  - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนตัว
  - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม
  - แผนกของกลุ่ม
  - OGM
  - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 0-99
  - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 100-999
  - เมนู OGM/เมนูเสียง
  - การใช้โทรศัพท์
  - รหัสสำหรับใช้โทรออก

**P016 กำหนดเสียงเพลงขณะพักสาย**

**เสียงเพลงขณะพักสาย** 7

6

(1-4 เสียงเพลงภายใน 1-4)  
(5-9 เสียงเพลงที่บันทึกเอง 1-5)

**การจัดการเสียงเพลงขณะพักสาย**

MOH1 => ▶

MOH2 => ▶

MOH3 => ▶

MOH4 => ▶

MOH5 => ▶ ⬆ 3

MOH6 6 ▶ ▬ 4

MOH7 => ▶ ⬆

MOH8 => ▶ ⬆

MOH9 => ▶ ⬆

**PHONIK.**

ระบบ **Pure IP**

ภาษาสำหรับทบทวนหมายเลขภายใน

ภาษา: ไม่เปลี่ยน ▼

The page at 192.168.1.248 says:

สำเร็จ

☐ Prevent this page from creating additional dialogs.

5 OK

1	0 ▼	ช่องสายภายใน
2	3 ▼	รอสายภายใน
3	1 ▼	แทรกสายภายใน
4	0 ▼	การตัดทิ้ง
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		