

Fax Server

FaxServer ทำงานเปรียบเสมือนเครื่อง Fax ที่บรรจุอยู่ในตู้สาขา สามารถรับข้อมูลจากเครื่องแฟกซ์มาเก็บเป็นเอกสารในรูปแบบ PDF ไว้ภายในตู้ สามารถส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF, JPG หรือ TIFF ไปยังเครื่องแฟกซ์ออนไลน์ได้

หลังจากมีเอกสารเข้ามาในระบบ สามารถเรียกแจ้งเตือนไปยังหมายเลขที่กำหนด รวมถึงสามารถกำหนดให้ส่งไฟล์ที่ได้รับไปยัง email ที่ต้องการได้

การเรียกดูข้อมูลภายใน FaxServer ทำงานผ่านหน้าเว็บ ซึ่งรองรับการค้นหาในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงรองรับการพิมพ์เอกสารออกทาง Printer


PureIP FaxServer ยังมีความสามารถของ T.38 Gateway ที่ทำให้สามารถใช้เครื่องแฟกซ์ออนไลน์ส่งเอกสารผ่าน Sip Tie ไปยังเครื่องแฟกซ์ออนไลน์ที่อยู่ปลายทางได้



การตั้งค่าเพื่อใช้งาน FaxServer รับเอกสารจาก สายนอกออนไลน์

- กำหนดกลุ่มสายนอกด้วยค่าที่ต้องการ เมนูด้านซ้าย > P1xx โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก (1) > สายนอก (2)
- กำหนดหมายเลขกลุ่มที่ต้องการ (3)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (4)
- กำหนดให้กลุ่มสายนอก โอนสายไปยัง FaxServer เมื่อได้รับสัญญาณ Fax เมนูด้านซ้าย > กลุ่มสายนอก (5)
- กำหนดค่าในคอลัมน์ P114 และ P115 ของกลุ่มสายนอกที่ต้องการด้วยค่า “faxserver” (6)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (7)

| สายนอก | P100: รหัสไลน์ | P101: กลุ่ม | P131: ชื่อสายนอก | บันทึกเสียง | ห้ามบันทึกเสียง | ข้ามสายเมื่อไม่ต่อ |
|--------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 49 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 50 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 51 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 52 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 53 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 54 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | 55 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | 56 | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | 57 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | 58 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | 59 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | 60 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | 61 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | 62 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | 63 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | 64 | 63 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

192.168.1.247/webconfig.php



กลับสู่เมนูหลัก
 

 Pure IP

บันทึก

7 ตัวเลือก

การตั้งค่าระบบ

5

- P0XX โปรแกรมทั่วไป
- P1XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก
 - สายนอก
 - กลุ่มสายนอก

5
 - ระดัการโทรออกของกลุ่มสายนอก
- P2XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายใน
- P3XX การตั้งค่า SIP
- P8XX การโปรแกรมระบบ
- โหนดและบันทึกการตั้งค่าระบบ
- ห้ามรบกวน, ผ่าสายจากปลายทาง/ ผ่ากรับสายแทน
- การตั้งค่าเครือข่าย

| กลุ่มสายนอก | P109 กำหนดช่วงเวลาบันทึกข้อมูล | P110 ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก (กลางวัน) | P111 ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก (กลางคืน) | P112 หมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางวัน) | P113 หมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางคืน) | P114 เครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางวัน) | P115 เครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางคืน) |
|-------------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 2 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 3 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 4 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 5 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | faxserver | faxserver |
| 6 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 7 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 8 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 9 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 10 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 11 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 12 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 13 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 14 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 15 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 16 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 17 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 18 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 19 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 20 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 21 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 22 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |
| 23 | 25 | เมนูเสียง#1 ▼ | เมนูเสียง#1 ▼ | | | | |

6

การกำหนดหมายเลข Fax Operator Extension และ Fax Operator Email

- จากหน้าเมนูหลัก คลิกเลือก Fax Server
- เมื่อด้านซ้าย ด้านล่าง ในกรอบ “Incoming Fax Operator” กรอกค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้เรียกเตือนเมื่อมี Fax เข้ามาในช่อง Fax Operator Extension (1)
- กรอกค่า email address ที่ต้องการรับไฟล์เอกสารแฟกซ์ในช่อง Fax Operator Email (2)
- กด Save (3)
- รอรับเอกสาร Fax และตรวจสอบสัญญาณเรียกเตือน รวมถึงตรวจสอบไฟล์ใน email

Fax Server

Return to Main Menu

Search

Start date:

Start time: :

End date:

End time: :

Result limit:

***More number, more waiting time.

Search

| <input type="checkbox"/> | File Name | Send/Recv data | Date | Direction |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 2015-11-10-18-19-10.pdf | ReceiveFrom:faxserver | 2015-11-10 18:19:10 | Incoming |
| <input type="checkbox"/> | 2015-11-10-18-19-10.pdf | ReceiveFrom: | 2015-11-10 18:19:10 | Incoming |

Delete

Prev page 1 of 1 Next Go to page go

Send Fax

Upload File & Send Fax:

Test Send Fax

Incoming Fax Operator

Fax Operator Extension: 1

Fax Operator Email: 2

Save 3

การทดสอบส่งเอกสารจาก FaxServer

- จากหน้าเมนูหลัก คลิกเลือก Fax Server
- เมื่อด้านซ้าย ในหัวข้อ Send Fax คลิกปุ่ม “Test Send Fax” (1)
- ในช่อง Send To : กำหนดหมายเลขของเครื่องแฟกซ์ปลายทางที่ต้องการทดสอบ หรือระบุค่า “faxserver” หากต้องการทดสอบส่งเอกสารย้อนกลับเข้า FaxServer (2)
- กดปุ่ม Send และรอสักครู (3)
- จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ Send fax success หากส่งข้อมูลสำเร็จ

The screenshot displays the 'Fax Server' web application interface. The main header includes the title 'Fax Server' and a 'Return to Main Menu' button. The left sidebar contains three sections: 'Search' with date and time filters, 'Send Fax' with an 'Upload' button and a 'Test Send Fax' button (labeled 1), and 'Incoming Fax Operator' with extension and email fields. The main content area features a table with columns for File Name, Send/Recive data, Date, and Direction. Below the table is a pagination control showing 'page 1 of 1'. A modal dialog is open in the center, titled 'Fax Title: Test Send Fax'. It contains a 'Send To:' field with the value 'faxserver' (labeled 2) and a 'Send' button (labeled 3). A red error message '*** Required field' is displayed below the 'Send To:' field.

การส่งเอกสารจาก FaxServer โดยใช้ไฟล์ที่ต้องการ

- จากหน้าเมนูหลัก คลิกเลือก Fax Server
- เมื่อด้านซ้าย ในหัวข้อ Send Fax คลิกปุ่ม “Upload” (1)
- ในช่อง Fax Title : กำหนดชื่อหัวเอกสารแฟกซ์ (2)
- ในช่อง Send To : กำหนดหมายเลขของเครื่องแฟกซ์ปลายทาง หรือระบุค่า “faxserver” หากต้องการทดสอบส่งเอกสารย้อนกลับเข้า FaxServer (3)
- กดปุ่ม + สีเขียว (4) และคลิกปุ่ม upload (5)
- เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่ง โดยไฟล์ที่สามารถส่งได้อยู่ในฟอร์มเมต ...
- หากเอกสารที่ต้องการส่งเป็นข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวอักษร คลิกเลือก Document หากเอกสารที่ส่งมีข้อมูลรูปภาพ คลิกเลือก Image (6) ระบบจะปรับระดับความคมชัดของเอกสารแตกต่างกันใน 2 โหมดนี้
- รอการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลแฟกซ์ ในขั้นตอนนี้จะต้องรอเป็นเวลานานมากหากเอกสารมีจำนวนหลายหน้ารวมอยู่ในไฟล์เดียว
- หากต้องการให้เวลาในขั้นตอนนี้เปลี่ยนนี้สั้นที่สุดให้ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ TIFF
- คลิกเลือก Use Image เพื่อใช้เอกสารในการส่ง
- หากต้องการส่งข้อมูลเพิ่ม กดปุ่ม + สีเขียว แล้วทำขั้นตอนเดิม จนหว่าจะครบจำนวนหน้าที่ต้องการ
- หากต้องการเลื่อนจำนวนหน้าก่อนหลัง กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงด้านหลังชื่อไฟล์เอกสาร (7)
- เมื่อครบจำนวนที่ต้องการกดปุ่ม Send (8)

Fax Server Return to Main Menu

Search

Start date:
Start time:
End date:
End time:
Result limit: 1000
***More number, more waiting time.

Send Fax

Upload File & Send Fax: **1**

Incoming Fax Operator

Fax Operator Extension:
Fax Operator Email:

| <input type="checkbox"/> | File Name | Send/Recive data | Date | Direction |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 2015-11-10-18-19-10.pdf | ReceiveFrom:faxserver | 2015-11-10 18:19:10 | Incoming |
| <input type="checkbox"/> | 2015-11-10-18-19-10.pdf | ReceiveFrom: | 2015-11-10 18:19:10 | Incoming |

page 1 of 1 Go to page

Fax Title: เอกสารสำคัญ *** **2**

Send To: 41999 *** **3**

File: **4**

Add

*** Required field

X

Fax Title: เอกสารสำคัญ ***

Send To: 41999 ***

File:

upload

*** Required field

5

Choose convert file type.

File name: Fiber_T 1ch Manual.pdf

Document

Image

Cancel

6

X

Fax Title: เอกสารสำคัญ ***

Send To: 40999 ***

File:

DSCF4949s.jpg

DSCF4907s.jpg

+

Add

Send

*** Required field

7

8