

บทที่ 27

การใช้งานมินิบาร์ (Mini Bar)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้การโทรออกด้วยเลขหมายด่วน (Hot Line)
เพื่อให้สามารถนำรหัสประจำเครื่องไปใช้ที่เครื่องอื่นได้

บทนำ

Mini Bar เป็นการคิดเงินค่าอาหารของห้องพัก จากภายในห้องพักหรือนอกห้องพัก ค่าอาหารนี้จะพิมพ์รายงานออกมาพร้อมกับรายงานการใช้โทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ภายในนั้นๆ

ตู้ IP-PBX สามารถแบ่งการใช้งาน Mini Bar เป็น 2 รูปแบบ คือ

1. **Room Bar** เป็นการป้อนรายการคิดเงินค่าอาหารจากเครื่องโทรศัพท์ในห้องพัก เพื่อคิดเงินค่าอาหารในห้องพักนั้น

คำสั่งในการป้อนค่ามินิบาร์ชนิดรูมบาร์

*49[xxxx]*mmnn#mmnn#...

2. **Counter Bar** เป็นการป้อนรายการคิดเงินค่าอาหารจากเครื่องอื่นๆ ในระบบตู้สาขา (ที่ไม่ใช่เครื่องในห้องพัก) เพื่อคิดเงินค่าอาหารในห้องพักนั้น

คำสั่งในการป้อนค่ามินิบาร์ชนิดเคาท์เตอร์บาร์

48[Ext. No.][xxxx]*mmnn#...

ก่อนใช้งานจะต้องโปรแกรมให้มีรายการอาหารก่อน โดยการตั้งชื่ออาหาร และราคาต่อหน่วยในลำดับของ รายการเมนูอาหาร แล้วผู้ป้อนรายการอาหาร (หรือแม่บ้าน) จะป้อนจำนวน และ ลำดับของรายการอาหาร

ลำดับของรายการเมนูอาหาร มีลำดับตั้งแต่ 01-99

การตั้งราคาต่อหน่วย ได้ 0-65534 บาท โปรแกรมที่ P451

การตั้งชื่ออาหาร เป็นภาษาอังกฤษ ตั้งได้ 8 หลัก ที่ P452

สำหรับผู้ป้อนรายการอาหาร (หรือแม่บ้าน) จะมีหมายเลขประจำตัว ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องกำหนดให้แม่บ้าน แต่
ละคน ไม่มีการ โปรแกรมควบคุมหมายเลขประจำตัวจากตู้สาขาโทรศัพท์

** ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถป้อนค่าอาหารจากการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งส่วนนั้นไม่เกี่ยวกับมินิบาร์

** รายการค่าใช้จ่ายของมินิบาร์จะออกมารวมกันกับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์

การโปรแกรมระบบ

P450 ให้คิดเงินรายการอาหาร

* 450 # X #

X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ให้คิดเงิน)
	=	2	(ไม่ให้คิดเงิน)

Default... (ให้คิดเงิน)

P451 การตั้งราคารายการอาหาร

* 451 # M # X #

M	=	0	(อาหารทั้งหมด)
	=	1-99	(รายการที่ 1-99)
X	=	0-65534	[จำนวนหน่วย(บาท)]
	=	65535	(***)

Default... (รายการที่ (1-99) ราคา 1-99 บาท ตามลำดับ)

P452 การตั้งชื่อรายการอาหาร

* 452 # M # [program] #

M	=	0	(อาหารทั้งหมด)
	=	1-99	(รายการที่ 1-99)

[program]... (8 หลัก)

*0	=	Clear
1	=	1,*/+==()#\$\$%&@
2	=	2ABCabc
3	=	3DEFdef
4	=	4GHIghi
5	=	5JKLjkl
6	=	6MNOnno
7	=	7PRSprs
8	=	8TUVtuv
9	=	9WXYZwxy
0	=	0QZ qz.

ค่าจากโรงงาน... ชื่ออาหาร (Food1) ... (Food99) สำหรับรายการที่ 1-99

Food No.	P452		P451	
	Food	New	Price	New
1	Food 1			
2	Food 2			
3	Food 3			
4	Food 4			
5	Food 5			
6	Food 6			
7	Food 7			
8	Food 8			
9	Food 9			
10	Food 10			
11	Food 11			
12	Food 12			
13	Food 13			
14	Food 14			
15	Food 15			
16	Food 16			
17	Food 17			
18	Food 18			
19	Food 19			
20	Food 20			
21	Food 21			
22	Food 22			
23	Food 23			
24	Food 24			
25	Food 25			
26	Food 26			
27	Food 27			
28	Food 28			
29	Food 29			
30	Food 30			
31	Food 31			
32	Food 32			
33	Food 3			
34	Food 34			
35	Food 35			
36	Food 36			
37	Food 37			
38	Food 38			
39	Food 39			
40	Food 40			
41	Food 41			
42	Food 42			
43	Food 43			
44	Food 44			
45	Food 45			
46	Food 46			
47	Food 47			
48	Food 48			
49	Food 49			
50	Food 50			

Food No.	P452		P451	
	Food	New	Price	New
51	Food 51			
52	Food 52			
53	Food 53			
54	Food 54			
55	Food 55			
56	Food 56			
57	Food 57			
58	Food 58			
59	Food 59			
60	Food 60			
61	Food 61			
2	Food 62			
63	Food 63			
64	Food 64			
65	Food 65			
66	Food 66			
67	Food 67			
68	Food 68			
69	Food 69			
70	Food 70			
71	Food 71			
72	Food 72			
73	Food 73			
74	Food 74			
75	Food 75			
6	Food 76			
77	Food 77			
78	Food 78			
79	Food 79			
80	Food 80			
81	Food 81			
82	Food 82			
83	Food 83			
84	Food 84			
85	Food 85			
86	Food 86			
87	Food 87			
88	Food 88			
89	Food 89			
90	Food 90			
91	Food 919			
92	Food 2			
93	Food 93			
94	Food 94			
95	Food 95			
96	Food 96			
97	Food 97			
98	Food 98			
99	Food 99			
-				

การตั้งค่าด้วย โปรแกรม ConfigBuilder

1. จากเมนูซ้าย เลือก Mini Barmber ในเมนู P4XX Billing Programming
2. ใส่ชื่ออาหารในช่อง Food และใส่ราคาต่อหน่วยในช่อง Price
3. กด Write เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่สาขา

Config Builder 3.0.0 Universal Edition (v51r0)

File View Operation Mode Settings Tools Help

IP : 192.168.2.91 Mode Offline

Offline Read Write Save Close PC 06-Nov-19 4:26:18 P

System Configuration

- P0XX General Programming
 - Extension & Hunting
 - Restriction
 - Holiday, Day/Night
 - PickUp
 - Music, Page, Short Key
 - Console, Key, Das
 - Memory Number
 - Department
 - OGM, Message, Logger
 - SMDR
 - Group Events
 - Printing
 - IP Network
 - Account Code
- P1XX Trunk Programming
- P2XX Extension Programming
- P3XX IPX
- P4XX Billing Programming
 - Incoming/Intercom Charge
 - Outgoing Charge
 - Telephone Mapping Table
 - Tax & Service Charge
 - Mini Bar
- P5XX Relay & Sensor Programmi
- P8XX Time Based Programming

P450 Minibar charge ☒ enable (P452 Food Name P451 Price)

No.	Food	Price	No.	Food	Price	No.	Food	Price	No.	Food	Price
1	Food01	01	26	Food26	26	51	Food51	51	76	Food76	76
2	Food02	02	27	Food27	27	52	Food52	52	77	Food77	77
3	Food03	03	28	Food28	28	53	Food53	53	78	Food78	78
4	Food04	04	29	Food29	29	54	Food54	54	79	Food79	79
5	Food05	05	30	Food30	30	55	Food55	55	80	Food80	80
6	Food06	06	31	Food31	31	56	Food56	56	81	Food81	81
7	Food07	07	32	Food32	32	57	Food57	57	82	Food82	82
8	Food08	08	33	Food33	33	58	Food58	58	83	Food83	83
9	Food09	09	34	Food34	34	59	Food59	59	84	Food84	84
10	Food10	10	35	Food35	35	60	Food60	60	85	Food85	85
11	Food11	11	36	Food36	36	61	Food61	61	86	Food86	86
12	Food12	12	37	Food37	37	62	Food62	62	87	Food87	87
13	Food13	13	38	Food38	38	63	Food63	63	88	Food88	88
14	Food14	14	39	Food39	39	64	Food64	64	89	Food89	89
15	Food15	15	40	Food40	40	65	Food65	65	90	Food90	90
16	Food16	16	41	Food41	41	66	Food66	66	91	Food91	91
17	Food17	17	42	Food42	42	67	Food67	67	92	Food92	92
18	Food18	18	43	Food43	43	68	Food68	68	93	Food93	93
19	Food19	19	44	Food44	44	69	Food69	69	94	Food94	94
20	Food20	20	45	Food45	45	70	Food70	70	95	Food95	95
21	Food21	21	46	Food46	46	71	Food71	71	96	Food96	96
22	Food22	22	47	Food47	47	72	Food72	72	97	Food97	97
23	Food23	23	48	Food48	48	73	Food73	73	98	Food98	98
24	Food24	24	49	Food49	49	74	Food74	74	99	Food99	99
25	Food25	25	50	Food50	50	75	Food75	75	-	-	-

Read Status