

บทที่ 28

ตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อเครื่องภายใน ชื่อในหน่วยความจำโทรออก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้งานวิธีการตั้งชื่อให้กับเครื่องโทรศัพท์ และกลุ่มของเครื่องโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

บทนำ

ผู้สาขาโทรศัพท์ฟอนนิค ได้ออกแบบให้สามารถป้อนชื่อให้กับเครื่องภายในเพื่องานสำนักงาน โรงแรมที่ต้องการชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์ประจำเครื่องนั้น

เมื่อมีการแบ่งประเภทของเครื่องภายใน (จัดกลุ่มสายใน) จะต้องตั้งชื่อของกลุ่มภายในนั้นๆด้วย เพื่อสะดวกในการโปรแกรมอ้างอิงต่อไป

ชื่อของเครื่องภายในจะปรากฏที่เครื่องคีย์ หรือเครื่องโทรศัพท์โซว์เบอร์แบบแสดงตัวอักษรได้ หากไม่มีการโปรแกรมชื่อประจำเครื่อง จะแสดงชื่อของกลุ่มที่เครื่องคีย์ แต่ไม่แสดงที่เครื่องโซว์เบอร์

*** วิธีการโปรแกรมป้อนชื่อ จะคล้าย ๆ กัน กับโปรแกรมการตั้งชื่อเรื่องอื่น ๆ ด้วย

สามารถตั้งชื่อต่างๆเป็นภาษาไทย เมื่อตั้งค่าด้วย ConfigBuilder คอมพิวเตอร์

การโปรแกรมระบบ

P092 ชื่อของเครื่องโทรศัพท์ภายใน

*092 # X # [program] #

X = 0 (จากโรงงาน)
= 1-1024 (ตำแหน่งเครื่องภายใน 1-1024)

[program]... (16digits)

= * 0 (ลบ)
= 0 (0*#()\$%&@)
= 1 (1._+*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSprsq)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

ค่าจากโรงงาน...ไม่มีชื่อ

P250 ชื่อของกลุ่มเครื่องโทรศัพท์ภายใน

*250 # X # [program] #

X = 0 (จากโรงงาน)
= 1-32 (กลุ่มสายใน กลุ่มที่ 1-32)

[program]... (16digits)

= * 0 (ลบ)
= 0 (0*#()\$%&@)
= 1 (1._+*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSprsq)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

ค่าจากโรงงาน...มีชื่อแล้วบางส่วนตามการใช้งานแบบโรงงาน

P094 ชื่อของหน่วยความจำหมายเลขย่อ

*094 # X # [program] #

X = 0 (จากโรงงาน)
= 0-999 (ตำแหน่งเครื่องภายใน 0-999)

[program]... (16digits)

= * 0 (ลบ)
= 0 (0*#()\$%&@)
= 1 (1._+*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSprsq)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

ค่าจากโรงงาน...ไม่มีชื่อ

การตั้งค่าด้วย โปรแกรม ConfigBuilder

การตั้งชื่อเครื่องโทรศัพท์ภายใน	การตั้งชื่อกลุ่มเครื่องโทรศัพท์ภายใน																																																																																																																																																																																										
<div><div><div>1. จากเมนูซ้าย เลือก Extension & Hunting</div><div>2. ตั้งชื่อของเครื่องโทรศัพท์ภายใน</div><div>3. กด Write เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่สาขาฯ</div></div></div>	<div><div><div>1. จากเมนูซ้าย Group Name</div><div>2. ตั้งชื่อกลุ่มของเครื่องโทรศัพท์ภายใน</div><div>3. กด Write เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่สาขาฯ</div></div></div>																																																																																																																																																																																										
<div><div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>Config Builder 3.0.0 Universal Edition (v51r0)</div><div><div>FileViewOperationModeSettingsToolsHelp</div><div>IP : 192.168.2.91ModeOffline</div><div><div>System Configuration</div><div><div><div>P0XX General Programming<ul style="list-style-type: none">Extension & HuntingRestrictionHoliday, Day/NightPick UpMusic, Page, Short KeyConsole, Key, DssMemory NumberDepartmentOGM, Message, LoggerSMDRGroup EventsPrintingIP NetworkAccount CodeP1XX Trunk ProgrammingP2XX Extension ProgrammingP3XX IPXP4XX Billing ProgrammingP5XX Relay & Sensor ProgrammingP8XX Time Based Programming</div><div><table><tr><th>Port</th><th>P001 Number</th><th>P091 Grp</th><th>P092 Ext Name</th></tr><tr><td>001</td><td>1001</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>002</td><td>1002</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>003</td><td>1003</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>004</td><td>1004</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>005</td><td>1005</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>006</td><td>1006</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>007</td><td>1007</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>1008</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>009</td><td>1009</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>010</td><td>1010</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>011</td><td>1011</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>012</td><td>1012</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>013</td><td>1013</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>014</td><td>1014</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>015</td><td>1015</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>016</td><td>1016</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>017</td><td>1017</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>018</td><td>1018</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>019</td><td>1019</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>020</td><td>1020</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>021</td><td>1021</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>022</td><td>1022</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>023</td><td>1023</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>024</td><td>1024</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>025</td><td>1025</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>026</td><td>1026</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>027</td><td>1027</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>028</td><td>1028</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>029</td><td>1029</td><td>32</td><td></td></tr></table></div><div>Read Status</div></div></div></div></div></div></div></div>	Port	P001 Number	P091 Grp	P092 Ext Name	001	1001	32		002	1002	32		003	1003	32		004	1004	32		005	1005	32		006	1006	32		007	1007	32		008	1008	32		009	1009	32		010	1010	32		011	1011	32		012	1012	32		013	1013	32		014	1014	32		015	1015	32		016	1016	32		017	1017	32		018	1018	32		019	1019	32		020	1020	32		021	1021	32		022	1022	32		023	1023	32		024	1024	32		025	1025	32		026	1026	32		027	1027	32		028	1028	32		029	1029	32		<div><div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>Config Builder 3.0.0 Universal Edition (v51r0)</div><div><div>FileViewOperationModeSettingsToolsHelp</div><div>IP : 192.168.2.91ModeOffline</div><div><div>System Configuration</div><div><div><div>P0XX General Programming<ul style="list-style-type: none">Extension & HuntingRestrictionHoliday, Day/NightPick UpMusic, Page, Short KeyConsole, Key, DssMemory NumberDepartmentOGM, Message, LoggerSMDRGroup EventsPrintingIP NetworkAccount CodeP1XX Trunk ProgrammingP2XX Extension Programming<ul style="list-style-type: none">Parameters 1Parameters 2Key Operation & User IDGroup NameControl GroupP3XX IPXP4XX Billing ProgrammingP5XX Relay & Sensor ProgrammingP8XX Time Based Programming</div><div><table><tr><th>Ext Group</th><th>P250 Ext Group Name</th></tr><tr><td>1</td><td>Room Internal-1</td></tr><tr><td>2</td><td>Room Internal-2</td></tr><tr><td>3</td><td>Room Internal-3</td></tr><tr><td>4</td><td>Local-500</td></tr><tr><td>5</td><td>Local-1000</td></tr><tr><td>6</td><td>Local-2000</td></tr><tr><td>7</td><td>Domestic-500</td></tr><tr><td>8</td><td>Domestic-1000</td></tr><tr><td>9</td><td>Domestic-2000</td></tr><tr><td>10</td><td>Oversea-5000</td></tr><tr><td>11</td><td>Office Internal</td></tr><tr><td>12</td><td>Office Local</td></tr><tr><td>13</td><td>Office Mobile</td></tr><tr><td>14</td><td>Office Domestic</td></tr><tr><td>15</td><td>Office Oversea</td></tr><tr><td>16</td><td>Office 1</td></tr><tr><td>17</td><td>Office 2</td></tr><tr><td>18</td><td>Office 3</td></tr><tr><td>19</td><td>Office 4</td></tr><tr><td>20</td><td>Office 5</td></tr><tr><td>21</td><td>Non Define 21</td></tr><tr><td>22</td><td>Non Define 22</td></tr><tr><td>23</td><td>Non Define 23</td></tr><tr><td>24</td><td>Non Define 24</td></tr><tr><td>25</td><td>Non Define 25</td></tr><tr><td>26</td><td>Non Define 26</td></tr><tr><td>27</td><td>Non Define 27</td></tr><tr><td>28</td><td>Non Define 28</td></tr><tr><td>29</td><td>Non Define 29</td></tr><tr><td>30</td><td>Non Define 30</td></tr><tr><td>31</td><td>Admin.</td></tr><tr><td>32</td><td>System</td></tr></table></div><div>Read Status</div></div></div></div></div></div></div></div>	Ext Group	P250 Ext Group Name	1	Room Internal-1	2	Room Internal-2	3	Room Internal-3	4	Local-500	5	Local-1000	6	Local-2000	7	Domestic-500	8	Domestic-1000	9	Domestic-2000	10	Oversea-5000	11	Office Internal	12	Office Local	13	Office Mobile	14	Office Domestic	15	Office Oversea	16	Office 1	17	Office 2	18	Office 3	19	Office 4	20	Office 5	21	Non Define 21	22	Non Define 22	23	Non Define 23	24	Non Define 24	25	Non Define 25	26	Non Define 26	27	Non Define 27	28	Non Define 28	29	Non Define 29	30	Non Define 30	31	Admin.	32	System
Port	P001 Number	P091 Grp	P092 Ext Name																																																																																																																																																																																								
001	1001	32																																																																																																																																																																																									
002	1002	32																																																																																																																																																																																									
003	1003	32																																																																																																																																																																																									
004	1004	32																																																																																																																																																																																									
005	1005	32																																																																																																																																																																																									
006	1006	32																																																																																																																																																																																									
007	1007	32																																																																																																																																																																																									
008	1008	32																																																																																																																																																																																									
009	1009	32																																																																																																																																																																																									
010	1010	32																																																																																																																																																																																									
011	1011	32																																																																																																																																																																																									
012	1012	32																																																																																																																																																																																									
013	1013	32																																																																																																																																																																																									
014	1014	32																																																																																																																																																																																									
015	1015	32																																																																																																																																																																																									
016	1016	32																																																																																																																																																																																									
017	1017	32																																																																																																																																																																																									
018	1018	32																																																																																																																																																																																									
019	1019	32																																																																																																																																																																																									
020	1020	32																																																																																																																																																																																									
021	1021	32																																																																																																																																																																																									
022	1022	32																																																																																																																																																																																									
023	1023	32																																																																																																																																																																																									
024	1024	32																																																																																																																																																																																									
025	1025	32																																																																																																																																																																																									
026	1026	32																																																																																																																																																																																									
027	1027	32																																																																																																																																																																																									
028	1028	32																																																																																																																																																																																									
029	1029	32																																																																																																																																																																																									
Ext Group	P250 Ext Group Name																																																																																																																																																																																										
1	Room Internal-1																																																																																																																																																																																										
2	Room Internal-2																																																																																																																																																																																										
3	Room Internal-3																																																																																																																																																																																										
4	Local-500																																																																																																																																																																																										
5	Local-1000																																																																																																																																																																																										
6	Local-2000																																																																																																																																																																																										
7	Domestic-500																																																																																																																																																																																										
8	Domestic-1000																																																																																																																																																																																										
9	Domestic-2000																																																																																																																																																																																										
10	Oversea-5000																																																																																																																																																																																										
11	Office Internal																																																																																																																																																																																										
12	Office Local																																																																																																																																																																																										
13	Office Mobile																																																																																																																																																																																										
14	Office Domestic																																																																																																																																																																																										
15	Office Oversea																																																																																																																																																																																										
16	Office 1																																																																																																																																																																																										
17	Office 2																																																																																																																																																																																										
18	Office 3																																																																																																																																																																																										
19	Office 4																																																																																																																																																																																										
20	Office 5																																																																																																																																																																																										
21	Non Define 21																																																																																																																																																																																										
22	Non Define 22																																																																																																																																																																																										
23	Non Define 23																																																																																																																																																																																										
24	Non Define 24																																																																																																																																																																																										
25	Non Define 25																																																																																																																																																																																										
26	Non Define 26																																																																																																																																																																																										
27	Non Define 27																																																																																																																																																																																										
28	Non Define 28																																																																																																																																																																																										
29	Non Define 29																																																																																																																																																																																										
30	Non Define 30																																																																																																																																																																																										
31	Admin.																																																																																																																																																																																										
32	System																																																																																																																																																																																										

1. จากเมนูซ้าย เลือก Memory Number
2. ตั้งชื่อในช่องต่างๆ ให้สัมพันธ์กับหมายเลขย่อในหน่วยความจำ
3. กด Write เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่สาขาฯ

